

Manuál otestování plné funkčnosti bytových telefonů domu Jankovcova 1587

1. Test spojení bytový telefon (BT) – komunikátor u vchodu do domu (KUV):

K této zkoušce jsou třeba vždy dvě osoby. Jedna musí stát dole u vchodu do domu před KUV, druhá u BT. Rovněž bude vhodné, když budou při zkoušce obě osoby trvale ve spojení mobilem.

Postup:

a. Zkouška funkčnosti při iniciaci komunikace z bytu ke vstupu dole

- Osoba u vchodu si stoupne ke KUV, zkusí zda-li po zmáčknutí kliky vstupních dveří je skutečně znemožněn volný vstup do domu (musí být „zamčeno“) a očekává hovor z bytu a to aniž by ze zdola do bytu před tím zvonila .
- Osoba v bytě zvedne sluchátko BT a zmáčkne tlačítko „Kamera“ (druhé z hora)
- Na displeji BT se musí objevit obraz z kamery KUV (toto zatím u vchodu 8(E) nebude fungovat – viz výše).
- Dole se musí rozsvítit led-žárovky okolo kamery, které svítí na osobu stojící před KUV.
- Lze obousměrně vzájemně hovořit.
- Osoba u BT zmáčkne tlačítko „Zámek“ (to zcela nahoře)
- Dole lze vzít za kliku a otevřít (u budovy 8(E) se musí otevřít automatické vchodové dveře).
- Osoba nahoře u BT položí sluchátko, displej na přístroji zhasne.
- Dole zhasnou ledky u kamery a komunikace se přeruší.

b. Zkouška funkčnosti při zvonění od vstupu do domu NALISTOVÁNÍM čísla bytu

Osoba u vchodu zkusí zda-li po zmáčknutí kliky vstupních dveří je znemožněn volný vstup do domu, je-li již opět „zamčeno“ (u budovy 8(E) počká do doby než se automatické dveře opět zavřou)

- Osoba u vchodu pomocí šipek vlevo nahoře klávesnice KUV dle údajů na displeji KUV vylistuje číslo bytu. Čísla bytů jsou do systému zadány s touto logikou (**čb** = číslo bytu, tj jeho poslední dvě číslice):
 - i. Budova 8-(E): **35čb** (například 3516)
 - ii. Budova 8a-(D): **34čb** (například 3416)
 - iii. Budova 8b-(C): **33čb** (například 3316)
 - iv. Budova 8c-(B): **32čb** (například 3216)
 - v. Budova 8d-(A): **31čb** (například 3116)
- Po vyhledání požadovaného bytu je třeba na KUV zmáčknot tlačítko se symbolem „zvonku“ (vpravo nahoře).
- BT v bytě nahoře zvoní, po zvednutí telefonu lze komunikovat a na displeji přístroje se musí objevit obraz s osobou stojící dole u KUV (u budovy 8-(E) kamera prozatím nefunguje).
- Dole okolo kamery KUV musí svítit ledky.
- Osoba nahoře otevře dveře tlačítkem se symbolem klíče a osoba dole zkontroluje lze-li vstoupit do domu.
- Osoba nahoře položí sluchátko, spojení se přeruší.

c. Zkouška funkčnosti při zazvonění od vstupu ZADÁNÍM čísla bytu KLÁVESNICÍ
Osoba dole se přesvědčí jsou-li domovní dveře opět zamčeny, ledky u kamery nesmí svítit.

- Osoba stojící u KUV vyťuká pomocí číselných kláves číslo bytu (vždy čtyři číslice viz stejná logika jako je uvedeno výše – například u bytu 120 budovy 8d (A), kdy na dveřích tohoto bytu může být uvedeno pouze číslo 20, je nutné naťukat číslo 3120)
- Následně je třeba zmáčknout na KUV klávesu se symbolem „zvonku“ (vpravo nahoře).
- Dále postupujete stejně jako v předchozím odstavci.

2. Test spojení bytový telefon (BT) – recepce:

- Osoba v bytě zvedne sluchátko BT a stiskne tlačítko se symbolem dvou teček nad sebou (čtvrté od shora) – Pozn.: Pokud recepce nezvedne telefon je nutno normálním telefonem zjistit, zda-li vnitřní telefon domu na recepci nezvonil, nebo byla osoba, která je tam právě ve službě, momentálně nepřítomna. Telefon na recepci v době od 8:00 do 20:00 je 734159588, v noci od 20:00 do rána do 8:00 je 724512269.
- Na recepci zvoní telefon a na displeji tohoto telefonu se objeví čtyřmístné číslo bytu ze kterého je voláno
- Po zvednutí telefonu osobou sloužící na recepci, lze vzájemně komunikovat. Při té příležitosti požádáte recepční (ostrahu), aby vám sdělila číslo, které se jí objevilo na displeji. Toto musí být shodné s číslem Vašeho bytu. Následně recepční (ostrahu) požádáte, aby Vám po ukončení hovoru obratem zavolala zpět do bytu.
- Recepční zvedne sluchátko a na displeji vyťuká čtyřmístné číslo bytu ze kterého mu bylo voláno, po zadání je třeba stisknout klávesu „ENTER“ vpravo dole.
- V bytu zvoní BT. Po zvednutí sluchátka lze komunikovat.

3. Prověření zvonku přede dveřmi do bytu:

- Osoba v bytě zkontroluje je-li sluchátko BT zavěšeno.
- Po té vyjde před svůj byt a stiskne tlačítko zvonku u dveří. Pokud BT zvoní, je vše v pořádku. Dle manuálu by tón tohoto zvonění měl být odlišný od tónu, který zní při vytočení čísla bytu z KUV dole před domem.

Pokud se Vám povede provést veškeré výše uvedené kroky, je Váš bytový telefon plně funkční (Zkoušku video spojení u budovy 8 (E) bude nutno provést později). V případě, že některý z výše uvedených kroků nepůjde provést, je třeba postupovat v souladu s Fází 3. generální opravy systému, to je individuálně objednat smluvní firmu Fass Technic, aby provedla patřičnou opravu.